


FIGURE 43 - SCHÉMA DE L'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE SUR TRACTEUR T.E.A.

1. Contacteur du démarreur - Interrupteur d'allumage.	Noir avec jaune.	9. Lampe témoin - Régulateur.	Jaune.
2. Interrupteur d'allumage - Bobine.	Blanc ou rose.	10. Contacteur du démarreur - Fusible commutateur lumière	Noir.
3. Bobine - Distributeur.	Marron avec blanc.	11. Commutateur - Avertisseur.	Gris.
4. Interrupteur d'allumage - Lampe témoin.	Blanc	12. Commutateur - Phare avant.	Jaune.
5. Contacteur du démarreur - Régulateur.	Noir avec jaune.	13. Commutateur - Code.	Vert.
6. Masse régulateur.	Noir.	14. Commutateur - Veilleuse.	Noir.
7. Régulateur - Excitation dynamo.	Vert avec noir ou vert.	15. Commutateur - Projecteur arrière.	Bleu.
8. Dynamo - Lampe témoin.	Jaune.	16. Commutateur - Feu rouge et prise de courant remorque	Rouge.


COMPAGNIE GÉNÉRALE
DU
MACHINISME AGRICOLE

112 bis, RUE CARDINET
PARIS (17me)



SCHÉMA DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

ADAPTABLE SUR TRACTEUR *Ferguson* **TYPE - T. E. A. 20**



Le Schéma en pointillé, indique l'installation, allumage, démarrage, charge, existante sur le Tracteur.

Le Schéma en traits pleins, indique l'installation éclairage, avertisseur à monter.

LÉGENDE

COM : Commutateur.
BF : Boîte Fusibles.
IPH : Interrupteur Phares.
PS : Pédale Stop.
BK : Bouton Klaxon.
K : Klaxon.
CONT : Contacteur.
CONJ : Conjoncteur.
BAT : Batterie.
DYN : Dynamo.
DEM : Démarreur.
DD : Distributeur Delco.
BD : Bobine Delco.
CC : Contact Clé.
PC : Prise de courant.
PD : Phare Droit.
PG : Phare Gauche.
P AR : Phare AR.
L AR : Lanterne AR.
LT : Lampe témoin.

BRANCHEMENT DES FILS :

Avant : Veilleuses : bleu.
Phares : Jaune-Vert.
Ccdes : Vert-Marron.

Arrière : Stop : Rouge.
Lanterne : Vert.